

EUROCOM AR 111 DOBLE



Características

- Familia Aros
- Bombilla AR- 111 LED
- Conexión Cable rienda
- Instalación Incrustar
- Material Troquel de lámina
- Potencia máxima 20W LED
- Colores disponibles Gris satin

Medidas: 2 focos

Largo:	35,2
Ancho:	20,5
Alto:	10,0

Medidas de corte: 2 focos

Largo:	30,8
Ancho:	16,2
Alto:	9,0

Luminaria para incrustar en panel yeso, con borde en color gris satin.

Especial para almacenes de ropa, calzado, exhibidores de productos que requieran una luz orientable y puntual, con la calidez que proporciona la luz led, con potencia y mayor cubrimiento.



Fe

IP-20

R
RETILAP

